

Laikmatis įvairiai įrangai išjungti po numatyto laiko

Prietaisas skirtas automatiškai išjungti įtampą išėjime ir išsijungti pačiam po nustatyto laiko. Išsijungęs prietaisas visiškai nenaudoja energijos.



Valdymas

Paspaudus raudoną mygtuką įjungiamas prietaisas ir įtampa išėjime. Pradedamas laiko skaičiavimas.

Pasibaigus laiko skaičiavimui, prietaisas išjungia išėjimą ir išsijungtų pats.

Išsijungimo laiko nustatymas atliekamas šliaužikliniu jungtuku. Galimos reikšmės 1 arba 2 valandos („1 h“, „2 h“).

Laiko nustatymas galimas tik išjungtam prietaisui. Įjungus prietaisą, laiko keitimas negalimas.

Indikacija

Prietaiso priekyje sumontuoti 2 skirtingų spalvų indikatoriai. Žalias indikatorius („Output“) rodo, kada įjungta įtampa išėjime, raudonas („Status“) rodo darbo būseną.

Būsenos (raudonas) indikatorius rodo pasirinktą laiko intervalą bei likusį laiką. Priklausomai nuo to kuris laiko intervalas pasirinktas (1 ar 2 val.) indikatorius mirksi vieno arba dviejų mirkstelėjimų sekas atskirtas ilgesnėmis pauzėmis. Kai lieka mažiau nei 10% laiko iki išsijungimo, sekos pradedamos indikuoti 3 kartus didesniu dažniu.

Parametrai

Maitinimo įtampa: 24 V +/- 3 V

Didžiausia valdoma srovė: 20 A

Naudojama srovė: veikimo metu apie: 68 mA, neveikimo: 0 mA

Pajungimas

Įtaiso gale sumontuoti 3 kontaktai.

„GND“: žemė

„IN“: prietaiso maitinimas (+24 V)

„OUT“: jungiama apkrova

